



FGB50 Steckdosen-Funkgong Set

Produktinformationen

Artikelnummer 85135

Beschreibung

Mit dem Steckdosen-Funkgong von STR lassen sich einfach und schnell Türrufe von der Innensprechstelle drahtlos an den Empfänger übermitteln. Sowohl Qwikbus Innensprechstellen als auch analoge STR Innensprechstellen können mit einem kleinen Sendemodul ausgestattet werden. Der Empfänger wird einfach in eine Schuko-Steckdose gesteckt. Dieser Empfänger signalisiert eingehende Türrufe akustisch mit einem eigenen Rufton sowie optisch mit dem integrierten Signallicht (RGB-Led´s). Ein Sender kann auf Wunsch mehrere Funkgong-Empfänger ansteuern. Umgekehrt ist es ebenfalls möglich, dass ein Funkgong-Empfänger den Türruf von mehreren Innensprechstellen signalisieren kann.

- für 2-Draht Qwikbus-Technik
- inklusive Sendeeinheit
- für die Sprechstellen der Serie HT/VH/VFS40/45, VFS35, FS(V)1000/1500, VFS1000/1500, HT3033
- schnelle und einfache Nachrüstung; der Sender wird in die Innensprechstelle eingesetzt; der Funkgong-Empfänger passt in jede Schuko-Steckdose (D/A/NL/S/N)
- drahtlose Übertragung des Rufsignales, daher kein Verlegen von Leitungen erforderlich
- einfache Programmierung der Rufmelodie, Lautstärke und Ruftonlänge einstellbar
- optisches Blinksignal zuschaltbar
- je Funkgong-Empfänger können bis zu 20 Sendemodule eingelernt werden; jeweils mit gewünschter Kombination aus Rufton, Ruftondauer und Blinksignal
- zuverlässige, große Reichweite

Das System

Qwikbus definiert den Standard für intelligente digitale Bustechnik in der Türkommunikation. Die Bedienung ist kinderleicht. Vom Einfamilienhaus bis zur Wohnanlage, von der Kindertagesstätte bis zum Seniorenheim, vom Bürogebäude bis zur Werkstatt lässt sich mit Qwikbus die richtige Lösung umsetzen. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Qwikbus Sprechanlagen zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel von Design und Technik aus:

- Digitale, busbasierte Tür- und Hauskommunikation für Audio und Color-Video
- Echte Zweidrahttechnik: Nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation einschließlich Stromversorgung
- Innenstationen wahlweise für Sprechen oder mit Hörer, in der neuen Linie auch kombiniert
- Beste Tonqualität durch neu entwickelten Soundprozessor
- Gut erkennbare, brillante Bilddarstellung der Videostationen
- Optionale Komfortmerkmale wie Portamat, Rufwefterschaltung u.v.m.

Einsatzbereiche

Das Produkt bietet Einsatzmöglichkeiten im Wohn-, Büro- oder Gewerbebereich. Rufsignale können in von der Position der Innensprechstelle weiter entfernte Räume, auf Hof und Terrasse oder in Nebenräume wie Werkstatt, Keller oder Garage übertragen werden. In lauter Umgebung oder für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen wird die Wahrnehmung eines Türrufes durch die einstellbare Lautstärke des Ruftones und durch das optische Blinksignal verbessert.

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Betriebsspannung: 230 V/AC

- Spannungsversorgung Sendemodul: 5-24 V AC oder 6-32 V DC
- Leistungsaufnahme: 0,5 W im Stand-by
- Frequenz: 433 MHz
- Reichweite: im Freifeld ca. 150 m; im Gebäude ca. 30 m
- Lautstärke: leise: 85 dB / laut: 95 dB
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 69 g

Maße

- Höhe: 96 mm
- Breite: 65 mm
- Tiefe: 27 mm



Funkgong Set

Downloads

- | | |
|--------------------------------|---------|
| Funkgong FG50_FGB50 | 0.14 MB |
| FG50_FGB50 Datenblatt | 0.13 MB |
| FG50_FGB50 Bedienungsanleitung | 0.14 MB |

16.07.2024

<https://www.str-elektronik.de/katalog>